

# KR3-X

---



## Lecteur / clavier métal

Dans la lignée des lecteurs série XR, le lecteur KR3-X dispose d'un clavier pour un accès par codes et/ou badges.

Lecture des badges EM, HID, Mifare, Mifare Plus, Mifare Ultralight, Mifare Class 4K et Desfire (CSN)

3 voyants indiquent l'état du lecteur:

- Rouge (lecteur alimenté et fonctionnel)
- Vert (badge lu et valide)
- Bleu (système d'alarme en service)

Un buzzer réglable sur 3 niveaux

Robuste et d'un design simple, il est le produit idéal pour une sécurité renforcée.

## Spécifications techniques

Lecteur de proximité 125 kHz & 13,56 MHz

Distance de lecteur de 2 à 5 cm

Format Wiegand 26 et 34 bits

Validation du code par la touche #

3 voyants

1 buzzer réglable

Alimentation 12Vcc

Consommation 25 mA

Température de fonctionnement de -40 à +60 °C

Boitier métal IP68

Dimensions 146 x 56 x 22 mm

Poids environ 250 g

CE - RoHS